

Récapitulatif pour l'installation de l'éclairage

Étape 0	Penser au démontage	Facilitation du démontage Ne pas travailler seul sur un plateau et encore moins en hauteur
Étape 1	Le Plan de Feu	fiche technique Photocopies du Plan de feu.
Étape 2	La Liste du matériel	matériel déjà en place matériel à apporter Sources, élingues, accessoires, accroches, supports, structures, alimentations, outils
Étape 3	Préparation du matériel	Alimentation électrique, Gradateur, Vérification des sources, Vérifier présences des élingues, Vérification de la commande, Vérification des rallonges, Positionnement du matériel dans l'espace, Équipement ou non des projecteurs selon que : porteurs mobiles / porteurs fixes Fermer faisceaux, ouvrir iris
Étape 4	L'Accroche	CMU, Éviter l'emploi d'échelles, Utiliser Tour ou Nacelle, Accroche du Lointain vers la Face Crochets du même côté, élingues de sécurité, équipement des projecteurs (porteurs fixes), Orientation grossière du projecteur
Étape 5	Le Câblage	Câblage du Lointain vers la Face, Rallonges, privilégier l'usage de multipaires, Colliers belges, Laisser du mou dans les câbles en vue des réglages, Rouler en grands huit les câbles trop longs, (triplettes blanches interdites)
Étape 6	Branchements	Branchements Hors tension Adressage Patch Manuel / Patch électronique
Étape 7	Vérification du matériel	Faire sonner les projecteurs Si problème, recherche méthodique de la cause, ne pas oublier de vérifier l'adressage,
Étape 8	Les Réglages	Réglage du Lointain vers la Face, Noir, lumière de service à faible intensité, Gants, Partir « à blanc », pointer, régler
Étape 9	Rendu de la lumière	Conduite (papier / disquette), ajuster la lumière au lieu, Régler Temps de passage d'un état lumineux à un autre, Régler Extinction/Allumage de la Salle
Étape 10	Le Filage Technique	« Mise », Tous présents, silence sauf si problème, concentration +, Filage, Enchaînement des séquences, Notes